



Multifonction 4 en 1 LED couleur professionnel

Compact et intuitif

MFC-L8340CDW



PRINT



SCAN



COPY



FAX



5GHz
WIRELESS

www.brother.eu

Multifonction 4 en 1 LED couleur professionnel

Le MFC-L8340CDW, riche en fonctionnalités, intègre tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une imprimante Brother, le tout dans un design compact.

Silencieux, sans compromis sur la vitesse ou la qualité, vous pouvez être assuré que ce multifonction est le partenaire idéal pour votre activité professionnelle.

MFC-L8340CDW



Caractéristiques principales:

- Impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 12 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 27 images par minute³
- Écran tactile couleur de 8,8 cm
- Connectivités WiFi 5GHz et USB
- Imprimez ou numérisez directement à partir de l'USB ou de l'application mobile
- Mémoire interne de 512 Mo
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles, et bac d'entrée papier de 250 feuilles¹¹
- Livré avec des toners de 1,000 pages en noir, et en couleur
- Des toners de capacités maximale 4 500 pages en noir et de 4 000 pages en couleur sont également disponibles⁷
- Compatible avec les solutions Brother - Fonction +, et les fonctions tierces
- Eligible dans le cadre d'un contrat de coût à la page (MPS)

Le silence sans compromis

Avec son design épuré, le MFC-L8340CDW est conçu pour imprimer en silence tout en offrant des vitesses jusqu'à 25 % supérieures à celles de la génération précédente. Vous pouvez ainsi imprimer en continu sans être distrait et vous concentrer sur votre activité.

Conçu par des experts

Conçu par des experts, notre multifonction couleur professionnelle compact offre des résultats de haute qualité à toutes les occasions, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace de travail. Chaque composant a été optimisé pour réduire la taille globale de l'appareil sans compromettre les performances.

Avec un accès facile au papier, le MFC-L8340CDW a été conçu pour un volume d'impression élevé jusqu'à 4 000 pages par mois, afin de répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Solutions ready

Automatisez les flux de travail et améliorez les processus d'entreprise et la sécurité grâce à des solutions de gestion de l'impression. Nous proposons une suite de solutions de gestion de documents - Fonction + Brother, de sécurité et de flux de travail qui peuvent être ajoutées au MFC-L8340CDW pour fournir des fonctionnalités professionnelles supplémentaires afin d'améliorer encore vos activités.

Une intégration parfaite

En qualité d'utilisateur d'un périphérique Brother, vous aurez accès à un vaste choix de fournisseurs de logiciels de premier plan, dont Kofax, YSoft et bien d'autres.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires logiciels dans les domaines de la gestion de l'impression et de la capture de documents afin de créer des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Lorsque nous nous associons à un fournisseur de logiciels, nous nous assurons que votre MFC-L8340CDW travaille encore plus en étroite collaboration avec vous pour répondre à vos besoins.



Simplifiez l'impression grâce à Brother MPS

Les services d'impression de « coût à la page » (MPS) vous permettent de tirer le meilleur parti de vos périphériques. C'est pourquoi chaque multifonction a été conçu en prenant en compte le MPS.

Quels que soient vos besoins en matière d'impression, nous serons à vos côtés pour trouver la solution qui simplifiera l'administration du périphérique, vous fera gagner du temps, limitera les coûts et vous aidera à rester productif :

- Pas d'engagement à long terme
- Livraison de toner avant d'en manquer
- Assistance rapide en cas de panne
- Recyclage facile des fournitures

Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des derniers protocoles de sécurité de l'industrie afin de protéger vos données en toute sécurité.

Tous nos produits sont sécurisés en standard. Les entreprises évoluant vers des environnements de confiance zéro, nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts en sécurité recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services afin de garantir de manière proactive que tous nos produits sont "sécurisés dès la conception".

Le MFC-L8340CDW offre une gamme de fonctionnalités robustes. Il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, qui est vérifiée par une certification de sécurité via un laboratoire externe. Cela offre une plus grande tranquillité d'esprit et garantit que l'intégrité de vos données est maintenue à chaque étape.

Le MFC-L8340CDW est doté d'une suite flexible de fonctions et de solutions de sécurité qui peut être adaptée à votre entreprise, vous permettant d'auditer, de contrôler et de gérer facilement votre flotte de périphériques en toute sécurité.



Votre périphérique protège votre entreprise en réduisant sa surface d'attaque :

Restreindre l'accès des utilisateurs :

En utilisant LDAPS, Windows Active Directory, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'appareil.

Restreindre les privilèges au niveau de l'appareil :

Avec Secure Function Lock et Setting Lock, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à des fonctions spécifiques.

Maintenir l'intégrité de l'appareil :

Avec la détection d'intrusion en cours d'exécution, le démarrage sécurisé, les microprogrammes à signature numérique et les connexions chiffrées de bout en bout, les appareils fonctionnent toujours à leur niveau de sécurité optimal.





Votre réseau est protégé par des fonctions et des outils de gestion flexibles et conformes aux exigences des environnements professionnels :

Protection contre les intrusions - avec la gestion des protocoles, les restrictions d'interface et le filtrage IPV4, vous avez la possibilité d'adapter les paramètres de périphériques à vos besoins.

Connexion sécurisée - connectez-vous en toute sécurité aux réseaux sans fil de l'entreprise grâce à la norme industrielle IEEE 802.1X.

Communication cryptée sécurisée - en utilisant les normes du secteur comme TLS, SSH, IPSEC, HTTPS et SNMP3, vous pouvez adapter le périphérique à votre réseau.

Gérez et configurez facilement votre profil de sécurité - grâce à Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 et Mass Deployment Tool, vous pouvez appliquer des paramètres à des parcs entiers de périphériques.

Vérifiez vos appareils - grâce à l'intégration SIEM via Syslog, vous pouvez recueillir des informations en temps réel sur l'utilisation de vos appareils.



Vos documents sont protégés grâce au cryptage, à la protection du stockage et à des solutions d'impression sécurisées :

Transfert de documents cryptés - lorsque vous envoyez vos données d'impression de votre ordinateur à l'appareil, le cryptage IPPS/HTTPS garantit que vos données sont sécurisées et illisibles.

Transfert sécurisé des données de numérisation - que vous numérisez vers sur votre réseau local, sur Internet via Web Connect ou un service Cloud, vos données sont protégées l'aide des protocoles TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Mémoire interne non persistante - toutes les données des travaux d'impression sont automatiquement effacées lors d'un redémarrage et les données sont purgées, ce qui garantit qu'aucune information n'est laissée sur l'appareil.

Libération sécurisée de l'impression - en utilisant une solution d'impression sécurisée de Brother, les documents ne sont libérés que lorsque vous êtes prêt à les imprimer et à les récupérer.

Intégration de logiciels tiers - grâce à l'interface Brother Solutions (BSI), nos périphériques peuvent être entièrement intégrés à des partenaires tiers de confiance, tels que KOFAX et Ysoft offrant une autre couche de sécurité supplémentaire.



Général

Technologie

LED Electrophotographique

Mémoire

512 Mo

Panneau de commande

Écran LCD tactile couleur de 8.8cm

Interface

USB 2.0

Hôtes USB (devant)

Réseau sans fil

Prise en charge 2.4 et 5GHz

Contenu du carton:

Machine, toner, tambour, courroie de transfert, réceptacle de toner, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, carte de garantie.(Le câble d'interface PC n'est pas inclus)

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 30 ppm Mono/Colour
Recto/verso: 12 faces par minute monochrome et couleur

Temps de sortie de la 1ère page

Jusqu'à 12,5 secondes en monochrome et couleur

Mode silencieux

Mode permettant de réduire le bruit des impressions

Résolution

Jusqu'à 600 x 600dpi

Emulation

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7

Polices embarquées(PCL)

73 Polices scalable, 12 Polices bitmap

Polices

embarquées(Postscript)

66 Polices scalable

Barcodes embarqués (PCL)

16 bar codes*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Fonctions impression

N-up Printing

Réduire jusqu'à 25 pages en une seule page.

Impression poster

D'une simple page à un poster en utilisant des pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.

Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de toner pour réduire la consommation de toner sans affecter la vitesse d'impression.

Impression de filigrane

Apposez un filigrane sur vos documents avec un texte prédéfini ou défini par l'utilisateur.

ID Printing

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).

Impression de livrets

Imprimez des documents au format livret A5 en utilisant l'impression recto-verso automatique ou manuelle.

Profil d'impression

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour les rappeler facilement.

Direct Print

Imprimez directement à partir d'une clé USB. Les formats pris en charge sont les suivants : PDF version 1.7, JPEG, Exif+ JPEG, PRN (créé par son propre pilote d'imprimante), TIFF (numérisé par le modèle Brother).

Impression R/V manuelle

Recommandée pour les supports qui ne sont pas pris en charge par l'impression automatique.

Impression inversée

Faire pivoter de 180° le contenu d'un document imprimé.

Print Complete Notice

Une notification d'impression peut être configurée pour être envoyée à votre ordinateur lors de l'impression.

Secure Print

Protéger les travaux d'impression avec un code à 4 chiffres requis sur le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

Universal Print (Microsoft 365)

Imprimez sans effort grâce à la prise en charge native de l'impression & numérisation universelle sur les périphériques Brother.

Pilote d'impression

Windows

Windows 11
(32 and 64 bit
editions) et plus

macOS

L'impression via macOS
nécessite l'utilisation d'AirPrint.
Les pilotes Mac ne sont pas
fournis.

Linux

CUPS,
LPD/LPRng
(i686 and x86_64)

Chrome OS

Prise en charge de
l'impression native
de Chrome OS.

Pilote PCL:

Pilote générique PCL XL

Pilote d'imprimante

Universel PostScript Pilote
pour Windows qui vous permet
d'imprimer sur n'importe quelle
imprimante laser Brother
connectée en réseau ou en local
et prenant en charge PostScript.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes
d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier ¹¹

Entrée Papier Standard

250 feuilles

Bac Multiformat

30 feuilles

Chargeur de documents (ADF)

50 feuilles

Sortie Papier

150 feuilles A4

Impression d'enveloppes

Oui à partir du bac
multiformat

Taille des supports

Bac standard

A4, Letter, B5(JIS), A5,
A5(Long Edge), A6, Executive,
Legal, Mexico Legal, India
Legal, A4 short (270mm),
Folio, 16K (195 x 270 mm)

Bac multiformat

Largeur 69.8 à 215.9 mm,
Longueur 127 to 355.6 mm
Enveloppe: COM-10, DL,
C5, Monarch

Chargeur de documents

Largeur : 105 à 215,9 mm
Longueur : 147,3 à 355,6 mm

Vitre du scanner

Jusqu'à A4

Recto verso automatique

A4

Type & grammage des supports

Bac standard

Papier fin, papier ordinaire,
papier épais, papier plus
épais, papier recyclé
60-163g/m²

Bac multiformat

Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, , étiquette, enveloppe,
60 - 230g/m²

Chargeur de documents

Papier ordinaire et recyclé
64-90gsm

Unité Recto verso

Papier ordinaire, papier à en-
tête, papier de couleur, papier
fin, papier recyclé
64-105g/m²

Connectivité mobile et Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Imprimer à partir d'un
périphérique Android,
numériser vers ce
périphérique, prévisualiser
les copies et vérifier l'état de
de l'imprimante multifonction.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Imprimer à partir d'un
iPad/iPhone, numériser,
prévisualiser les copies et
vérifier l'état de du
périphérique.

Apple AirPrint¹⁷

Impression et numérisation
des types de fichiers les
plus courants à partir de
n'importe quelle
application compatible
AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez à partir d'un appareil
Android sans application
dédiée.

Mopria™ ¹⁷

Imprimer les types de
fichiers les plus courants à
partir des appareils Android
pris en charge par
Mopria™.

Brother Apps¹⁸

Scanner vers Mobile, Scanner
vers PDF avec recherche,
Faxer vers Cloud/E-mail,
Scanner vers PowerPoint,
Scanner vers Excel, Scanner
vers Word, Easy scan to E-
mail.

Web Connect¹⁸

Imprimer et numériser sans
utiliser d'ordinateur sur Box,
Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote.

Copie

Vitesse de copie (A4)

Recto : 30 ppm mono / couleur
Recto : oui

Résolution

Jusqu' à 600 x 600dpi

Temps de sortie de la première copie

Jusqu'à 14.5 Sec.
Mono/couleur

Échelle des gris

256 nuances de gris
(8 bits pour chaque couleur)

Fonctions Copie

Copie multiple/empilement/tri

Effectue jusqu'à 99 copies de chaque page / Empilées ou triées.

Agrandissement/réduction

Réduction ou agrandissement n de la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %.

Copie de documents d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Copie N-en-1

Permet à l'utilisateur de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Scanner

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur et noir et blanc

Oui

Vitesse de numérisation (A4)³

Recto : 27 ipm en mono et 21 ipm en couleur

Résolution de numérisation à partir de l'ADF

600 x 600dpi

Résolution à partir de la vitre du scanner

1200 x 1200dpi

Résolution de numérisation interpolée

L'utilitaire de numérisation de Brother améliore la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

Profondeur des couleurs

Traitement des couleurs 48 bits (entrée).

Traitement des couleurs 24 bits (sortie).

Échelle de gris

Traitement des couleurs 16 bits (entrée).

Traitement des couleurs 8 bits (sortie).

Fonctions du scanner

Formats de fichiers pris en charge

compris PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Fonctions standard¹⁷

Numérisation vers USB, e-mail, OCR, image et fichier.

Numérisation vers réseau

Numérisation vers un dossier réseau (SMB)¹⁶, FTP, SFTP, serveur de messagerie, SharePoint (sur site).

Direct Scan

Numérisez directement vers une mémoire flash USB.

Fonctions de numérisation

Redressement automatique à partir de l'ADF, rotation de l'image¹⁶, baisse des couleurs¹⁶, correction des caractères^{16,17}, accentuation des bords¹⁶, remplissage des bords^{16,17}, Ignorer la page blanche.

Numérisation vers Microsoft Office

Numérisation vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office.

Profil de numérisation¹⁵

Créez jusqu'à 25 profils réseau, SFTP/FTP prédéfinis pour mémoriser facilement plusieurs paramètres de numérisation.

Séparation des documents

Créer des fichiers numérisés en fonction de la séparation des feuilles vierges ou d'un nombre spécifique d'images recto ou de feuilles de papier, même si davantage de documents sont placés sur le chargeur automatique de documents.

Pilote Scanner

Windows
TWAIN & WIA
Windows 10
(32 and 64 bit editions)

macOS
L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux
SANE (32 & 64 bit editions)

Chrome OS
Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Fax

Modem Fax
33,600 bps (Super G3)

Echelle de gris
256 nuances de gris (8 bits) sont disponibles pour la télécopie.

Transmission de la mémoire | Réception du papier

Jusqu'à 500 pages (Mire ITU-T, résolution, JBIG).

Diffusion

Envoyez le même message fax jusqu'à 350 destinataires.

Fonctions Fax

Internet Fax (I-Fax)
Faxez des documents sur Internet en tant que pièce jointe à un courriel.

Fax to Server
Numérisez un document et l'envoyer par le réseau à un serveur de fax séparé.

Recomposition automatique
Renumérotation automatique si le fax destinataire est occupé.

Index téléphonique
Une liste électronique, alphabétique, des numéros abrégés et des numéros de groupe mémorisés.

Numérotation en chaîne
Permet à l'utilisateur de stocker des parties de séquences de numérotation longue dans différents emplacements de numérotation rapide.

Transmission par lots
Stocke les documents d'un même emplacement dans la mémoire de la machine pour les transmettre en un seul appel.

Transfert de télécopie
Envoie un fax reçu en mémoire vers un autre numéro de fax préprogrammé.

Récupération à distance
Permet aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine et de récupérer les messages fax stockés.

Tampon de réception de fax
Ajoutez la date et l'heure à toutes les télécopies reçues.

Page de garde
Créez des pages de garde personnalisées pour les télécopies émis.

Station ID
Un ID et un numéro de fax seront imprimés comme entête de chaque fax envoyé.

PC-Fax envoi^{15,18} et réception^{16,18}
Envoi et réception de télécopies en noir et blanc directement depuis votre PC.

Mode de correction d'erreur (ECM)
Déterminez les erreurs de ligne pendant la transmission de la télécopie et renvoyer la ou les pages du document qui comportaient une erreur (les machines destinataires doivent partager cette fonction pour qu'elle fonctionne).

Réduction automatique
Lorsqu'il reçoit un document d'une page plus longue que le format A4 (297 mm), le télécopieur réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4.

Outils de gestion de flotte

Unattended Installer¹⁶
Possibilité de déployer et de personnaliser nos pilotes et logiciels de manière centralisée.

MSI Installer¹⁶
Des installateurs modulaires qui peuvent être distribués via Active Directory sur site.

BRAdmin^{16,17}
Logiciel de gestion LAN/WAN

Embedded Web Server
Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil.

Driver Deployment Wizard^{16,17}
Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

Brother Print Service Plugin¹⁷
Imprimez à partir d'un appareil Android sans application dédiée.

Mass Deployment Tool¹⁶
Fournit une interface de configuration pour faciliter la gestion et le déploiement des paramètres du périphérique.

Status Monitor¹⁶
Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

Logiciels

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}
Imprimer et vérifier l'état de la périphérie depuis un PC Windows ou mac OS.

PaperPort SE 14^{16,17}
Programme de gestion et de partage de documents de KOFAX.

Utilitaires
Fournit des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

Installation facile
Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com.

Connectivités

Interface
USB 2.0 haute vitesse, hôte USB 2.0 (avant)

Réseau sans fil
2,4 GHz : IEEE 802,11 b/g/n.
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5 GHz : IEEE 802,11 a/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct™
Imprimez sans fil sans passer par un point d'accès sans fil (méthodes automatiques et manuelles prises en charge).

Prise en charge de la configuration sans fil
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile
Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria.

Applications sans fil
Appairage vertical

Fonctions de sécurité

Sécurité du réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans-fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

Filtre IP

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder au périphérique sur le réseau (IPv4 uniquement).

Secure Print

Protégez les travaux d'impression à l'aide d'un code à 4 chiffres requis au niveau du périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

Notifications par e-mail

Permettent au périphérique d'envoyer automatiquement des alertes par e-mail lorsqu'il requiert une intervention, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou doit être remplacé.

Rapports E-mail

Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par e-mail.

Détection automatique d'intrusion

Tous les périphériques d'impression Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de l'appareil.

Mise à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter une rétrogradation par un utilisateur non autorisé.

Cloud Secure Print

Permet la libération des travaux d'impression sans pilote protégés par mot de passe.

Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande des périphériques en le verrouillant.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour la communication réseau protégée.

Secure Function Lock 3.0

Utilisez un code PIN à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou des groupes d'utilisateurs sur un réseau. Permet le contrôle d'accès pour un maximum de 100 utilisateurs.

Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

Authentification Active Directory/LDAP sur site

Utilisez l'infrastructure existante pour restreindre l'accès aux périphériques Brother à l'aide d'AD/LDAP.

Le personnel peut facilement utiliser ses identifiants de connexion réseau existants pour s'authentifier.

Contrôle d'accès réseau basé sur les ports

(IEEE 802.1x) Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1 x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle des protocoles permet à un administrateur de restreindre les protocoles de communication (par ex. FTP, Telnet) si nécessaire.

Stocker le journal d'impression

Permet l'audit d'un fichier journal d'impression enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, la durée, le nombre de pages pour chaque travail d'impression.

Consommables

Toner embarqué⁸

1 x 2 600 pages (BK)
1 x 1 400 pages (CMY)

Toner standard⁸

TN248
1 000 pages (BK)
1 000 pages (CMY)

Toner haute capacité XL⁸

TN248XL
3 000 pages (BK)
2 300 pages (CMY)

Toner très haute capacité⁸

TN249
4 500 pages (BK)
4 000 pages (CMY)

Tambour

DR248CL
Durée de vie de 30 000
pages (à 3 pages par job)

Courroie

BU229CL
Durée de vie de 60 000
pages (à 3 pages par job)

Bac de récupération de toner

WT229CL
Durée de vie de 50 000
pages (à 3 pages par job)

Accessoire Optionnel

Support de lecteur de carte

CH-1000
Support de lecteur de carte NFC
externe

Carnet d'adresses

LDAP

Possibilité de se connecter à
un carnet d'adresses externe
compatible LDAP, tel que
Microsoft Exchange.
Compatible avec LDAP et
LDAPS.

Numéros abrégés

300 emplacements pour
les adresses e-mail et les
numéros de fax.

Numérotation des groupes

Une combinaison de 20
groupes maximum peut
être stockée pour la
diffusion.

Brother Fonction + optionnelles ¹⁹

Compatible avec

Order Supplies, Remote Panel,
Request Help, ThinPrint Client,
SecurePrint+ Barcode Print+, Barcode
Utility, Custom UI

Développeurs

Brother Solutions Interface (BSI)

Créez de puissantes solutions en
nuage et sur place en intégrant
directement les fonctions avancées
d'impression, de numérisation et de
sécurité des appareils Brother.
Pour plus d'informations, visitez le
site : www.brother.eu/developers

Solutions tierces

compatibles grâce à
l'interface Brother Solutions
(BSI), y compris Kofax
ControlSuite, YSoft et plus
encore.

Dimensions et poids

Avec Carton (LxPxH)
583 x 497 x 533 mm - 25.20kg

Sans Carton (LxPxH)
462 x 410 x 401mm - 21.90kg

Volumétrie mensuelle recommandée

Jusqu'à 4 000 pages

Besoins en fonctionnement

Puissance requise
220-240V
AC 50/60 Hz

Environnement d'exploitation

Humidité: 20 - 80 %
Température: 10°C - 32.5°C.

Environnement de stockage

Humidité: 35 - 85 %
Température: 0°C - 40°C.

Environnement



Consommation électrique^{13,23}

Copie: 620W
Copie mode silencieux: 310W
Impression: 620W
Impression en mode silencieux:
310W
Prêt: 70W
Veille: 10W
Veille profonde: 0.75W
Hors tension: 0.04W

TEC

0.48 kWh/semaine

Puissance sonore¹²

Impression: Mono 6.62B(A)
Couleur 6.67 B(A) Prêt: Inaudible
Mode silencieux: Mono 5.79B(A)
Couleur 5.86B(A)
Veille profonde: Inaudible

Pression sonore¹²

Impression (Mono/Couleur):
Approx. 48 dB(A)
Prêt: Inaudible
Mode silencieux: 43 dB(A)

Économie de toner

Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.

- 3 Vitesse de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- 8 Capacité approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 19798.
- 11 Capacité calculée avec du papier de 80g/m²
- 12 Pression acoustique et niveau de puissance acoustique conformes à la norme ISO 7779
- 13 La consommation électrique hors tension est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2,0
- 15 Windows et MacOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement facultatif
- 18 nécessite une connexion Internet
- 19 nécessite une activation supplémentaire
- 23 la consommation électrique est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR VER 3,1, configuration réseau



Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre des responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.